ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

ПАСПОРТ

Пост сигнальный типа ПС-1

1. Назначение

1.1. Пост сигнальный типа ПС-1 предназначен для световой и звуковой сигнализации в производственных помещениях

2.Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение ламп/ частота 220В*/50 Гц
2.2. Класс защиты от поражения электротоком по ДСТУ IEC 60598-1-2002: I
2.3. Мощность ламп: 1х40Вт
2.4. Тип лампы: В220-230-40 (допускается применение ламп «эконом» и светодиодных ламп)
2.5. Климатическое исполнение: У2
2.6. Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP44
2.7. Светопропускающий колпак: термостойкое стекло.
2.8. Цвет светопропускающих колпаков (варианты): красный, зеленый, желтый
2.9. Корпуса и защитные решетки светильников: алюминиевый сплав
2.10.Цоколь по МЭК 60238-99 E27
2.11. Сечение подключаемых проводников: 0,75÷2,5 мм2
2.12. Способ установки: вертикальный
2.16. Источник звука звонок МЗМ -1
- потребляемая мощность, Вт, не более 30
- уровень звукового давления , дБ, не менее 85
- номинальное напряжение: 220 В/50Гц
-время непрерывной работы, мин 10

2.17. Окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.

* Для обеспечения долговечности ламп рекомендуется предусмотреть меры для снижения напряжения на зажимах поста сигнального на 10% номинального значения (например, включение дополнительных резисторов и т.д.)

3. Комплект поставки.

3.1. Пост сигнальный типа ПС-1 (в комплекте с лампами В220-230-40) 1шт.
3.2. Паспорт 1 шт.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация и монтаж поста сигнального производится в соответствии с "ПТЭ и ПТБ" обученным и подготовленным персоналом.
4.2. Корпус поста сигнального ПС-1 должен быть заземлен.
4.3.Подключение питания поста сигнального ПС-1 осуществляется кабелем в клеммной коробке в соответствии с приведенными схемами (в зависимости от величины питающего напряжения).
4.4 После транспортировки, перед установкой поста сигнального ПС-1 рекомендуется проверить его работоспособность.
4.5.Запрещается эксплуатация поста сигнального ПС-1 с разбитыми или треснутыми стеклами плафонов, поврежденной изоляцией проводов.
4.6.В процессе эксплуатации необходимо следить за чистотой плафонов (в случае загрязнения, протирать мягким обтирочным материалом), состоянием прокладки под плафоном, а так же за сальниковыми уплотнениями.
4.7.Запрещается производить какой-либо ремонт, смену ламп и т.п. под напряжением.


5. Свидетельство о приемке

ООО "АМТОРГ" +7(4722)40-00-02 amtorg.com.ru

5.1.Пост сигнальный типа ПС-1 соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ IEC 60598-1-2002 и признан годным к эксплуатации.
5.2.Дата изготовления: ВЕРЕС 15 ДБ СІЧ 2015

6. Гарантийные обязательства

6.1.Срок службы поста сигнального типа ПС-1 при соблюдении потребителем правил эксплуатации не менее 3 лет.
6.2.Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с начала эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 1,5 лет с момента поставки.
Гарантия не распространяется на лампы, которыми комплектуется пост сигнальный типа ПС-1.
Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием. Изготовитель не несет ответственности за совместимость своей продукции с изделиями третьих сторон в части их совместимости, если это не оговорено в договоре поставки.
Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт не производится:
1. Если изделие было механически повреждено. В частности, характерные внешние проявления нарушений правил эксплуатации и повреждений, произошедших при монтаже, эксплуатации и хранении.
2. Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта (ремонта без участия представителя изготовителя или его письменного согласия).
3. Если изделие эксплуатировалось с нарушениями требований, изложенных в сопроводительной нормативной документации.
Гарантия и другие обязательства не распространяется на следующие неисправности:
1. Механические повреждения.
2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, агрессивных жидкостей.
3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, другими факторами.
4. Повреждения, вызванные не соблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания.
Введение новых гарантийных сроков для определенных изделий не имеет обратной силы. Т. е. сроком гарантии на изделие является период гарантии установленный на момент покупки (соответственно указанный в гарантийном талоне).
Если проверкой выявлено, что неисправность явилась следствием неправильного эксплуатации, монтажа, хранения, при этом изделие является исправным, или неисправность не выявлена и является следствием некорректной эксплуатации, изготовитель вправе требовать оплаты покупателем работ по тестированию изделия.



7. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: *83003,*
г.Донецк-3, ул.К.Ратникова 20а/103,
тел.+38(050)368-09-53; E-mail:9443@ukr.net
http://donpolikom-ltd.prom.ua/