

Таблица 220 Паспортные данные реле РЭМШ1

Номер паспорта реле РЭМШ1	Номер паспорта за-меняемого реле КДРШ1	Сопротивление обмотки, Ом	Напряжение, В			Контактная группа (колонка) со стороны якоря
			номинальное	срабатывания	отпускания	
580.10.00	617.00.25	435	24	8,2	1,5	12-12
580.10.00-02	617.00.15	280	24	8,6	1,5	17-17
580.10.00-03	617.00.34	2000	48	22,5	3,4	
580.10.00-05	—	65	12	5,3	1,0	
580.10.00-06	617.00.12	120	12	7,4	1,6	17-7-17
580.10.00-07	617.00.16	280	24	10,7	2,2	
580.10.00-08	617.00.26 617.00.27	435	24	13,5	2,8	
580.10.00-11	617.00.31	280	24	13,7	3,1	
580.10.00-13	617.00.03	31	6	4,1	1,1	
580.10.00-14	617.00.07 617.00.08	65	12	6,7	1,8	135-35-135
580.10.00-15	617.00.17 617.00.18	280	24	13,4	3,7	
580.10.00-16	617.00.30 617.00.32	435	24	18,6	4,1	
580.10.00-17	617.00.35 617.00.36	2000	48	35,9	9,8	
580.10.00-19	617.00.01	0,275	—	1,4 А	0,38 А	
580.10.00-20	617.00.02	21	6	4,5	1,2	137-37-137
580.10.00-21	—	31	6	5,3	1,3	
580.10.00-22	617.00.04 617.00.09 617.00.10	65	12	8,0	2,0	
580.10.00-23	617.00.11 617.00.14	120	24	11,5	2,9	
580.10.00-24	617.00.20 617.00.21 617.00.22	280	24	16,0	4,2	

Продолжение табл. 220

Номер паспорта реле РЭМШ1	Номер паспорта заменяемого реле КДРШ1	Сопротивление обмотки, Ом	Напряжение, В			Контактная группа (колонка) со стороны якоря
			номинальное	срабатывания	отпускания	
580.10.00-25	617.00.29	435	24	18,2	4,8	197-97-197
580.10.00-26	617.00.33	2000	48	35,2	8,2	
580.10.00-27	617.00.37	4000	110	65,0	17,0	
580.10.00-28	617.00.39	14000	220	110,0	29,4	
580.10.00-30	617.00.05	65	12	6,9	1,8	137-07-137
580.10.00-31	617.00.19	280	24	14,0	3,7	
580.10.00-32	617.00.28	435	24	17,6	4,7	
580.10.00-35	617.00.13	120	24	10,8	2,9	197-07-197
580.10.00-36	617.00.23	280	24	15,5	4,1	
580.10.00-37	617.00.06	65	12	7,9	2,4	1337-337-1337
580.10.03	617.11.07	48	12	8,9	2,6	137-37-37-137-137
580.10.03-01	617.11.12	65	12	9,3	3	
580.10.03-04	617.11.02	31	12	7,5	2,3	197-97-97-97-197
580.10.03-05	617.11.04 617.11.05 617.11.08	48	12	9,7	3	
580.10.03-06	617.11.14 617.11.16	65	24	11,3	3,5	
580.10.03-07	617.11.17 617.11.21	120	24	15,8	4,8	
580.10.03-08	617.11.27 617.11.30	280	48	22,8	7	
580.10.03-09	617.11.31 617.11.32 617.11.33	435	48	28,9	8,8	
580.10.03-10	617.11.34	2000	110	60	18,5	
580.10.03-11	617.11.35	4000	110	92,5	28	
580.10.03-16	617.11.29	280	24	21,7	6,8	197-07-97-07-197
580.10.03-18	617.11.25 617.11.28	280	24	22,2	7	197-97-07-97-197

Продолжение табл. 220

Номер паспорта реле РЭМШ1	Номер паспорта заменяемого реле КДРШ1	Сопротивление обмотки, Ом	Напряжение, В			Контактная группа (колонка) со стороны якоря
			номинальное	срабатывания	отпускания	
580.10.03-21	617.11.23 617.11.26	280	24	18,2	7,8	1332-332-332-332-1332
580.10.03-24	617.11.22	280	24	19,0	6	137-37-07-37-137
580.10.03-26	617.11.20	120	24	16,9	5,8	1337-337-337-337-1337
580.10.03-29	617.11.15	65	12	11,0	3	167-67-07-67-167
580.10.03-31	617.11.13	65	12	11,2	4,1	1337-337-337-037-1337
580.10.15	617.14.01 617.14.02 617.14.03	31/92	24	9,3/18,5	3,5/6,9	1137-337-337-337-1137
580.10.19	617.12.01	60/60	12	8,7/8,7	2,4/2,4	1137-37-1137
580.10.19-01	617.12.02	20/225	24	6,2/22,4	1,6/5,8	1197-97-1197
580.10.19-02	617.12.03	35/180	24	6,3/33,6	1,6/9	1137-07-1137
580.10.19-03	617.12.04	50/160	24	5,1/23,7	1,0/4,8	117-7-117

Таблица 221 Паспортные данные реле РЭМШ1-М

Номер паспорта реле РЭМШ1-М	Номер паспорта заменяемого реле КДРШ1-М	Сопротивление обмотки, Ом	Напряжение, В			Контактная группа (колонка) со стороны якоря
			номинальное	срабатывания	отпускания	
580.10.05	—	280	24	10,7	2,0	17-7-17
580.10.05-01	617.00.82	650	24	17,2	3,2	
580.10.05-02	617.00.81	280	24	16,0	4,3	197-97-197
580.10.05-04	617.00.80	280	24	13,9	3,7	137-07-137
580.10.06	—	48	12	9,6	2,6	197-97-97-97-197
580.10.06-01	—	120	24	17,2	4,2	
580.10.06-05	617.11.81	120	24	15,9	5,7	1337-337-337-037-1337

Таблица 222 Паспортные данные реле РЭМШЗ-М

Номер паспорта реле РЭМШЗ-М	Номер паспорта заменяемого реле КДРШЗ-М	Сопротивление обмотки, Ом	Напряжение, В			Время отпущения, мс±25 %	Контактная группа (колонка) со стороны якоря
			номинальное	срабатывания	отпущения		
580.10.07	615.44.04	280	24	7,8	1,2	170	17-7-17
580.10.07-01	615.44.15	435	24	9,8	1,6	200	
580.10.07-04	615.44.07 615.44.08 615.44.09	280	24	9,6	1,9	140	137-37-137
580.10.07-06	615.44.01 615.44.02	3,8	3,5	1,7	—	120	197-97-197
580.10.07-07	—	120	24	9,1	1,4	100	
580.10.07-08	615.44.13 615.44.14	280	24	13,7	2,1	110	
580.10.07-11	615.44.06	280	24	9,8	1,9	140	137-07-137
580.10.08	615.48.01	3,8	1А	0,58	0,03	120	137-37-37-37-137

Таблица 223 Паспортные данные реле РЭМШ5-М

Номер паспорта реле РЭМШ5-М	Номер паспорта заменяемого реле КДРШ5-М	Сопротивление, Ом	Напряжение, В			Время отпущения, мс±25 %	Контактная группа (колонка) со стороны якоря
			номинальное	срабатывания	отпущения		
580.10.09	615.60.02	125	12	6,7	0,4	400	17-17
580.10.09-01	615.60.05	210	24	8,1	0,7	400	17-17
580.10.09-04	615.60.04	125	12	9,8	0,9	400	197-197
580.10.09-07	615.60.06	210	24	10,6	0,9	400	17-7-17
580.10.09-09	615.60.08	210	24	11,0	1,2	300	137-37-137
580.10.09-11	615.60.07	210	24	11,8	1,2	300	137-07-137
580.10.09-13 580.10.09-15	615.60.09 615.60.01	210 38	24 12	16,8 6,8	1,3 0,6	300 400	167-67-167
580.10.09-18 580.10.09-19	615.60.10 615.60.11	2770 5850	110 110	51,3 83,5	6,5 9,3	400 400	197-97-197

Продолжение табл. 223

Номер паспорта реле РЭМШ5-М	Номер паспорта заменяемого реле КДРШ5-М	Сопротивление, Ом	Напряжение, В			Время отпущения, мс±25 %	Контактная группа (колонка) со стороны якоря
			номинальное	срабатывания	отпускания		
580.10.10 580.10.10-01	615.68.28 615.68.30	65 125	12 24	8,8 13,8	1,3	200 300	167-67-67-67-167
589.10.10-03 580.10.10-04	615.68.12 615.68.10	38	12	8,5 25,5	1,3 3,2	350 300	197-97-97-97-197
		475	48				
580.10.10-08 580.10.10-09	615.68.15 615.68.19	125 210	24 24	15,7 20,3	1,8 2,2	360 290	197-97-07-97-197
580.10.10-11	615.68.09	125	24	13,8	1,6	330	137-37-07-37-137

Таблица 224 Паспортные данные реле РЭМШ6-М

Номер паспорта реле РЭМШ6-М	Номер паспорта заменяемого реле КДРШ6-М	Сопротивление, Ом	Напряжение, В			Время, мс±25%		Контактная группа (колонка) со стороны якоря
			номинальное	срабатывания	отпускания	срабатывания	отпускания	
580.10.11	615.70.01	235	24	12,8	0,9	—	700	17-17
580.10.11-01	615.70.05	420	24	13,6	1,1	160	730	
580.10.11-02	615.70.02	650	48	17,5	1,4	—	750	
580.10.11-05	—	235	24	18,2	2,0	190	750	197-97-197
580.10.11-06	615.70.03	920	48	32,5	3,6	190	620	
580.10.12	615.78.03	235	24	22,8	2,9	230	380	137-37-37-37-137
580.10.12-01	615.78.04	4500	110	90,2	10,8	260	400	