

ТОВ «ОЛІС»

**Термоштанга цифрова
ТЦ-2.00**



ПАСПОРТ

1. Призначення

Термоштанга цифрова ТЦ-2.00 (далі – прилад) призначений для виміру температури сипких матеріалів (зерна, комбікорму та ін.), схильних до самозігрівання при зберіганні на складах і зерносховищах.

Прилад застосовується в лабораторіях на підприємствах харчової промисловості і не застосовується в побутових цілях.

2. Технічні характеристики

1. Діапазон вимірюваних температур °C	- 55,0...+125,0
2. Дискретність відліку °C (в діап. -9,9...+99,9 °C)	0,1
(в інших діап. від -55 до -10 ; від 100 до 125)	1
3. Похибка визначення температури, °C	±1,0
4. Середній час виміру, хв.	3
5. Живлення (4 елементи АА-R6-1,5v), В	6
6. Споживаний струм, мА, не більш	40
7. Маса, кг, не більш	1,0
8. Габаритні розміри, мм, не більш	65x65x2150
9. Глибина виміру температури, мм, не більш	2000
10. Середній термін служби, років, не менше	3

3. Комплектність

1. Термоштанга цифрова ТЦ-2.00 з встановленими елементами живлення	- 1 шт.
2. Паспорт ТЦ-2	- 1 шт.
3. Упаковка	- 1 шт.

4. Будова і принцип роботи

4.1. Прилад складається з штанги і рукоятки з кришкою, закритою з торця прозорим червоним світлофільтром. У нижньому кінці штанги знаходиться датчик температури. Під кришкою рукоятки розташовані електронний блок з трьохрозрядним цифровим індикатором і батарейний відсік з елементами живлення. У нижній частині рукоятки розташована кнопка «ВИМІР».

Електронний блок перетворює сигнал від датчика температури і відображає її значення на цифровому індикаторі.

4.2. Для виміру температури занурити штангу приладу на потрібну глибину в сипкий матеріал і витримати прилад у вимірюваному середовищі не менше трьох хвилин. Натисніть і утримуйте кнопку «ВИМІР». Після зняття показників кнопку відпустити.

5. Заміна елементів джерела живлення

УВАГА!!!

ПРИ ЗАМІНІ ЕЛЕМЕНТІВ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ НЕ ПОШКОДЬТЕ ДРОТИ, ЯКІ СПОЛУЧАЮТЬ БАТАРЕЙНИЙ ВІДСІК З ШТАНГОЮ І ЕЛЕКТРОННИМ БЛОКОМ.

5.1. Вивернути чотири кріпильні гвинти на кришці рукоятки і зняти її.

5.2. Витягнути з кришки рукоятки батарейний відсік і замінити в ньому елементи живлення. При заміні елементів живлення звернути увагу на необхідну полярність їх установки, яка вказана на батарейному відсіку. Для заміни використовувати лужні елементи живлення.

5.3. Встановити кришку рукоятки на місце і закрутити зняті раніше кріпильні гвинти.

6. Вказівка щодо заходів безпеки

6.1. Прилад живиться від блоку елементів напруги 6 В, не є джерелом електричних перешкод і повністю електробезпечний.

6.2. При зберіганні, використанні і транспортуванні прилад повинен знаходитися в положенні, що виключає його падіння і удари об довколишні предмети.

7. Свідоцтво про приймання

Прилад ТЦ-2.00, заводський номер 1665 виготовлений відповідно до вимог технічної документації і визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВЯТОВ
«ОЛИС»
М.П. Відділ якості
№1

Підпис _____

Розшифровка підпису Козеревська Т.М.

Дата 01.2018

8. Термін служби і гарантійні зобов'язання

Термін служби приладу ТЦ-2.00 – 3 роки від дати виготовлення.

Гарантійний термін експлуатації приладу ТЦ-2.00 - 12 місяців з дня його реалізації споживачеві, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Претензії по виконанню гарантійних зобов'язань приймаються Постачальником виробу.

Виконання гарантійних зобов'язань виконує Виробник виробу
ТОВ «ОЛИС» м.Одеса вул.Стовпова,28

9. Свідоцтво про передачу дистриб'юторові

Прилад ТЦ-2.00 переданий дистриб'юторові:

Підприємство - дистриб'ютор _____

М П _____

Підпис _____

Розшифровка підпису _____

Дата _____

10. Свідоцтво про передачу споживачеві

Виріб переданий споживачеві: _____

дата _____

М.П. _____

Підпис _____

Розшифровка підпису _____

Гарантійний талон

Серійний номер 1665.....

Дата продажу

Торгівельна організація

Гарантійні зобов'язання не виконуються у випадку:

1. Відсутність паспорта з гарантійним талоном.
2. Відсутній, змінений або видалений серійний номер.
3. Порушення користувачем вимог інструкції з експлуатації.
4. Пошкодження, які виникли в результаті не правильного транспортування, зберігання та використання.
5. Термоштанга надана в розібраному вигляді, із слідами самостійного відкриття або з механічними пошкодженнями корпусу.
6. Відрив дрітків, як наслідок неправильної експлуатації (падіння).
7. Використання приладу не по призначенню.