Трансформатор линейный трансляционный

ТЛТ-200Р

КИПЛ 4.732.000 ПС

2011

Наименование

*Трансформатор линейный трансляционный **ТЛТ-200Р***

Назначение

Трансформатор линейный трансляционный ТЛТ-200Р предназначен для уменьшения потерь в трансляционных линиях в системах громкоговорящей связи и оповещения.

Особенности конструкции

- *трансформатор выполнен в металлическом корпусе исполнения IP33, рассчитанном для установки на бетонные или деревянные опоры (столбы) .*
- *наличие встроенного устройства грозозащиты, увеличивающего надежность и долговечность при эксплуатации.*
- *подключение к одному трансформатору громкоговорителя(ей) с суммарной мощностью до 200 Вт.*
- *подключение проводов при помощи «зажима под винт».*
- *удобство и безопасность обслуживания в процессе эксплуатации благодаря наличию дверцы, запираемой на ключ.*
- *заливка трансформатора эпоксидным компаундом и применение крепежных элементов из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации.*

Указания по применению

- ***ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения безопасности персонала при эксплуатации корпус трансформатора должен быть надежно соединен проводом сечением не менее 2,5 мм^2 с контуром защитного заземления.*

Эксплуатация устройств с незаземленным корпусом категорически запрещается!

- *Подключение трансформатора к линии должно производится квалифицированным специалистом в соответствие со схемой, приведенной с внутренней стороны дверцы.*
- ***ВНИМАНИЕ!** В трансформаторе имеются части, маркированные символом ↯, находящиеся во время передачи сообщений под опасным напряжением. Все работы, связанные с обслуживанием трансформатора, проводить только после отключения трансляционной линии от источника сигнала.*
- *Трансформатор рассчитан на установку на открытом воздухе в условиях воздействия прямых атмосферных осадков при температуре воздуха от -40ºС до +50ºС.*
- *В период эксплуатации не реже одного раза в месяц, а также после периода активной грозовой деятельности необходимо проводить визуальный контроль состояния разрядников на плате. При обнаружения следов копоти или оплавления промыть плату и произвести контроль работоспособности платы разрядников. В случае обнаружения неработоспособного состояния заменить соответствующий разрядник или плату.*

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора линейного трансляционного ТЛТ-200Р требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации,ю при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – 1 год.

Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации для комплекса в целом или его составных частей.
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения и следы самостоятельного ремонта.

При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт изделия или поставку деталей, вышедших из строя не по вине потребителя.

Свидетельство о приемке

*Трансформатор линейный трансляционный **ТЛТ-200Р** КИПЛ 4.732.000*

Заводской № _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи)

_____

(год, месяц)