СВЕТОФОРЫ АВТОНОМНЫЕ



Для обозначения нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов, а так же в случаях когда не обеспечена видимость опасного участка дороги на расстоянии, достаточном что бы транспортное средство могло остановиться двигаясь со скоростью, допустимой на предыдущем участке дороги, необходимо применять светофоры Т7.1-АТ, Т7.2-АТ, Т7.3-АТ, Т7.4-АТ.

Светофоры Т7.1-АТ и Т7.2-АТ состоят из двух секций и работают в режиме попеременного включения сигналов желтого цвета. Светофоры Т7.3-АТ и Т7.4-АТ состоят из одной секции и работают в мигающем режиме сигнала желтого цвета. Период мигания сигналов – 1 секунда.

Светофоры содержат схему управления, которая обеспечивает мигающий режим работы светофора. Светофоры работают автономно, без подключения к дорожному контроллеру или другому внешнему управляющему устройству.

Светофоры Т7.1-АТ, Т7.2-АТ, Т7.3-АТ, Т7.4-АТ по сравнению с обычными ламповыми светофорами потребляет меньше электроэнергии, имеют более высокую надежность. Соответствует всем требованиям стандартов Украины.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальное напряжение	220 (± 40)В; 50 Гц
- Потребляемая мощность одной секции не более	12 Вт
- Применение в климатических условиях от	-40˚С до +60˚С
- Светодиодные модули МС	Ø 200; 300 мм
- Полный срок службы не менее	20 лет
- Срок гарантийного обслуживания	5 лет

amtorg.com.ru